

Тестирование продажи чеков на терминале

Перед тем, как начать пробивать чеки на терминале, необходимо корректно настроить оборудование и кассы.

Тестирование с принтерами

1. Добавляем в ККМ сервер оборудование;
2. Заходим на главную страницу [терминала](#) или [рабочего места кассира](#) (чтобы это оборудование добавилось в базу);
3. Запоминаем ID печатающего устройства (через "список устройств" в [тесте оборудования](#) ККМ сервера);
4. В [списке касс ККМ](#) добавляем в выбранную кассу это устройство
Внимание! Если это оборудование было привязано к другим кассам (например, тестировалась другая компания), необходимо предварительно отвязать его от всех других касс;
5. Закрываем все кассовые смены, которые были привязаны к этому пользователю:
 - заходим в [список открытых кассовых смен](#);
 - если есть открытая смена выбранного пользователя - закрываем ее (через "Действие" в админке);
6. Печатаем билеты.

Тестирование с эмуляторами

Т.к. ККМ сервер не имеет такого типа устройства, как эмулятор принтера чеков, необходимо дополнительно выполнить действия:

1. В пункте 1 добавляем устройство "ККТ Эмулятор", все остальные пункты без изменений;
2. После пункта 5 в выбранной кассе ККМ ставим дополнительную галочку **"Эмуляция принтера чеков"**.

Эквайринговое оборудование

Для ПО не имеет роли, тестировать с эмулятором эквайринга или с живым устройством, дополнительно настраивать ничего не нужно.

Единственно, нужно проследить, чтобы в устройствах ККМ Сервера было только одно оборудование эквайринга.